

# Einrichten einer Festnetz-Telefonnummer auf der Fritz!Box (Modem/Router)

1. Auf der Benutzeroberfläche der Fritz!Box anmelden
2. Vor dem Beginn der Einrichtung die Ländereinstellung unter **System > Region und Sprache** prüfen und **Österreich** einstellen  
ACHTUNG! Nach der Änderung der Ländereinstellung startet das Gerät neu
3. Nach dem Neustart nochmals auf der Benutzeroberfläche einloggen
4. In der linken Spalte den Menüpunkt **Telefonie** öffnen und **Eigene Rufnummern** auswählen
5. Auf **Neue Rufnummer** klicken, um mit der Einrichtung zu starten

The screenshot shows the Fritz!Box 4050 web interface. The top navigation bar includes the Fritz! logo and 'FRITZ!Box 4050'. Below it are buttons for 'MyFRITZ!' and 'FRITZ!NAS'. The left sidebar contains a menu with 'Telefonie' and 'Eigene Rufnummern' highlighted. The main content area is titled 'Telefonie > Eigene Rufnummern' and contains a table with columns for 'Status', 'Rufnummer', 'Anbieter', and 'Vorauswahl'. A 'Neue Rufnummer' button is visible in the bottom right corner.

6. Es öffnet sich eine neue Maske
7. Telefonie-Anbieter **Anderer Anbieter** hinterlegen
8. Die gewünschte Telefonnummer im Feld **Rufnummer für die Anmeldung\*** im Format internationale Vorwahl, lokale Vorwahl, Rufnummer eingeben, Beispiel: 43552212345
9. Das Feld **Interne Rufnummer in der Fritz!Box\*\*** mit der Telefonnummer befüllen und bis zu den Zugangsdaten nach unten scrollen

The screenshot shows the 'Rufnummer eintragen' form. It includes a dropdown menu for 'Telefonie-Anbieter' set to 'Anderer Anbieter'. Below it are two input fields: 'Rufnummer für die Anmeldung\*' with the value '43552212345' and 'Interne Rufnummer in der Fritz!Box\*\*' with the value '12345'. A trash icon is visible next to the second field.

## 10. Die Zugangsdaten wie folgt ausfüllen

Benutzername	internationale Vorwahl, nationale Vorwahl, Rufnummer
Kennwort	Passwort eingeben
Registrar	sip.vcon.at

## 11. Die Eingaben mit einem Klick auf **Weiter** bestätigen.

10

**Zugangsdaten**

Benutzername

Authentifizierungsname

Kennwort

Registrar

Proxy-Server

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl

[Weitere Einstellungen ▾](#)

11

## 12. Es erscheint eine Kurzübersicht der getätigten Einstellungen

## 13. Falls nicht gesetzt, den Haken bei **Einrichtung der Rufnummer nach dem „Übernehmen“ prüfen** setzen und auf **Weiter** klicken

**FRITZ!Box 4050**   ⋮

Rufnummern speichern

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	43552212345
Benutzername	43552212345
Registrar	sip.vcon.at

Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Rufnummer nun telefoniert werden kann.

13  Einrichtung der Rufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen

## 14. Die Fritz!Box prüft nun die Verbindung zum Telefonie-Server

Die Anmeldedaten wurden gespeichert.

Die Prüfung der Telefonie läuft ...

15. Ist die Prüfung erfolgreich, kehrt man durch einen Klick auf **Weiter** in den Menüpunkt **Eigene Rufnummern** zurück

Die Anmeldeinformationen wurden gespeichert.

Die Prüfung der Telefonie war erfolgreich.

Zurück **Weiter** Abbrechen

16. Unter dem Menüpunkt **Übersicht** kann der Status der Telefonnummer jederzeit auf einen Blick überprüft werden.

**FRITZ!** **FRITZ!Box 4050** MyFRITZ! FRITZ!NAS

16 Übersicht Telefonie > Eigene Rufnummern ?

Internet Rufnummern Anschlusseinstellungen Sprachübertragung